



Caractéristiques Osram Tube LED T8 SubstiTUBE Star (EM/Direct 230V) Standard Output 15W 1620lm - 830 Blanc Chaud | 120cm - Équivalent 36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Réf.                            | 242974                       |
| EAN                             | 4058075455405                |
| Marque                          | Osram                        |
| Nom du fabricant                | LEDTUBE T8 EM S 1200 15W 830 |
| Quantité pré-emballée d'origine | 8                            |
| Lampdirect Garantie Totale      | 3 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure)    | 30000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Culot                             | G13                            |
| Rotatif                           | Non                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 108                            |
| Référence Article                 | Tube LED T8                    |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Information produit

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Starter LED inclus | Oui |
|--------------------|-----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ballast Nécessaire | No |
|--------------------|----|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Ballast pour tubes LED | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
|------------------------|---|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| LED Tube Output | Standard Output |
|-----------------|-----------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Logement | Verre |
|----------|-------|

|       |            |
|-------|------------|
| Gamme | Substitube |
|-------|------------|

## Dimensions

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 120cm |
|----------|-------|

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1200 |
|---------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| Diamètre (mm) | 26.7 |
|---------------|------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**